

PRA-268A

背駐極電容麥克風

概述

PRA -268A是專為中高频音樂器設計的超心形電容麥克風器，它特定的頻率回應能包含極大多數中高音樂器，它適用於鈸、沙球、小號樂...等。

特徵

- 具有良好的包含中高音樂器頻譜的特定頻回應。
- 高聲壓、大動態、低失真。
- 中音明亮，高音細膩。


技術數據

- 類 型：背駐極電容麥克風
- 原 理：壓力梯度型，無輸出變壓器電路
- 指 向 性：超心形
- 頻率回應：50 -16000Hz
- 靈 敏 度：-43dBV /pa (7.0mv /pa)
- 額定阻抗：200
- 最少負載阻抗：1000
- 最高聲壓級：137dB (THD 1% 000Hz時) 48V幻像供電
- 動態範圍：112dB
- 電源供電：9-48V幻像供電
- 耗 流：2mA
- 外形尺寸：29(最大) X165mm(L)
- 重 量：180克 (6.4盎司)

附件

- HM-9B 軋腳 X1；
- 5/8" X27T (公) 轉
- 3/8" X16T (母) 螺絲 X1

料號：LB268A02SU



A1型手提包裝盒



PRA-268A



隨供附件
HM-9B



頻率響應

