

Superlux® PS-2A

幻像電源供應器

特徵

- PS-2A幻像電源供應器,可供二支幻像供電的電容式麥克風或一對立體聲電容麥克風使用。
- 本電源供應器紋波系數和本底噪聲很低,(比一般調音台機內幻像供電低約12dB)所以特別適用於錄音系統。
- 可配合任何48V幻像供電之電容麥克風使用,配合本公司的CM-2、CM-5、CM-8系列錄音電容麥克風使用效果更佳,更能體現錄音電容麥克風之高保真、低噪聲效果。



- 本電源供應器,可長時間連續使用,并設有ON/OFF控制開關。
- 超寬的使用電壓範圍,從AC 100V ~ 240V (50 ~ 60 Hz) 不必切換都可直接使用。

技術數據

- 工作電壓: AC 100V ~ 240V (50 ~ 60 Hz)
- 直流輸出電壓: 48V±2V
- 左右信號分離度: ≥ 95 dB
- 輸出電流: 最大 2 X 6.5 mA (短路時)
- 紋波電壓: ≤ 0.15 mV
- 功率消耗: 約 2 VA
- 外觀尺寸: 160 X 130 X 55 mm
- 重量: 1400 克

附件

- $\Phi 6.5\text{mm} \times 1.8\text{M}$ 電源電纜線一條。(可選配美規插頭"U"型或歐規插頭"E"型)

