

# PS-2B 雙路

## 12V/48V 幻像電源供應器

### 概述

電容麥克風通常對幻像電源都有特定的規定，不同的電容麥克風，設計成不同的工作電壓，一般從48V到9V不等。PS2B能提供12/48V的電壓，能含蓋目前市場上的大多數電容麥克風電源使用範圍。

便攜小巧的外型，減振且可堆疊的設計，無論室內或者戶外使用，均能提供最大方便性和可靠性。

### 特徵

- 採用2顆9V(1604A)電池或12VDC輸入(通過220VAC電源變換器)
- 本電源供應器可供給1支或2支電容式麥克風正常工作
- 12V/OFF/48V三段開關切換選擇：48V檔位元供24~48V電壓麥克風使用；12V檔位元供低電壓麥克風使用。OFF檔位是關掉電源，綠色指示燈熄滅
- 當在戶外使用時，電池供電是即方便又理想的選擇，但在不使用的情況下需關閉電源，以節省電力
- 低噪聲的電路設計
- 特別推薦與Superlux電容式麥克風搭配使用

### 技術數據

- 輸入插頭：2xXLR(母)
- 輸出插頭：2xXLR(公)
- 電 源：二顆9V(1604A)電池或選購12V DC電源輸入
- 外形尺寸：(含腳墊)155X108X57mm(6.1X4.3X2.2")
- 重 量：(含電池)650g(22.9oz)



2顆9V(1604A)電池  
隨供附件



內藏式電池  
換裝電池時利用螺絲刀打開護蓋