

# HA4D

## 四通道便携型耳机放大器

### 概述

#### 专为播客设计的耳机放大器

对于 Podcast 的录制，常常会有两人(含)以上一起录制的过程，这时如果录音介面只有一个耳机输出，则通常只有主持人可以有佩戴耳机的机会，而其余的来宾则无法使用耳机进行监听，此时就需要一台耳放来解决这个问题。

#### 直觉式操作与接口

HA4D 是一款立体声高质量耳机放大器，提供四个独立的 1/8" 耳机输出通道，各通道有单独的音量控制旋钮以及静音按钮，能够根据现场直播状况进行立即的音量调整。

HA4D 舍弃了一般耳放产品常用的适配器供电方式，采用 USB-C 插头供电，除了可以外接充电器使用外，也能使用充电宝、电脑供电，在使用上更加便利。

### 特征

- 高质量电路设计， $\geq 100$  dB 的动态范围，能够驱动耳机至大音量而不失真
- 四路音量输出，单独音量控制旋钮与静音按键
- 轻量化设计，简约外型
- 为播客设计的直觉式操作介面
- USB-C 供电设计，使用上更便利

#### 产品随附



0.5M讯号线  
3.5mm至3.5mm接头



### 规格技术

增益	24 dB
削峰电平	+20 dBu
输出阻抗	47 $\Omega$
音频频响	10 - 50K Hz +/- 1.0 dB
动态范围	$\geq 100$ dB
信噪比	<0.03%
输入阻抗	1,000 $\Omega$
电源供应	Type-C DC = 5V
表面涂装	深灰
尺寸	120×70×30mm (4.72"×2.75"×1.18")
净重	233g (8.21 oz.)

HA4D- Interim Catalogue 暂行目录

\*Specifications are subject to change without notice

\* 设计和规格如有更改，恕不另行通知

SC