

HA4D

四通道便攜型耳機放大器

概述

專為播客設計的耳機放大器

對於 Podcast 的錄製，常常會有兩人(含)以上一起錄製的過程，這時如果錄音介面只有一個耳機輸出，則通常只有主持人可以有佩戴耳機的機會，而其餘的來賓則無法使用耳機進行監聽，此時就需要一台耳放來解決這個問題。

直覺式操作與接口

HA4D 是一款立體聲高品質耳機放大器，提供四個獨立的 1/8" 耳機輸出通道，各通道有單獨的音量控制旋鈕以及靜音按鈕，能夠根據現場直播狀況進行立即的音量調整。

HA4D 捨棄了一般耳放產品常用的適配器供電方式，採用 USB-C 插頭供電，除了可以外接充電器使用外，也能使用行動電源、電腦供電，在使用上更加便利。

特徵

- 高品質電路設計， ≥ 100 dB 的動態範圍，能夠驅動耳機至大音量而不失真
- 四路音量輸出，單獨音量控制旋鈕與靜音按鍵
- 輕量化設計，簡約外型
- 為播客設計的直覺式操作介面
- USB-C 供電設計，使用上更便利

產品隨附



0.5M訊號線
3.5mm至3.5mm接頭



規格技術

增益	24 dB
削峰電平	+20 dBu
輸出阻抗	47 Ω
音頻頻響	10 - 50K Hz +/- 1.0 dB
動態範圍	≥ 100 dB
信噪比	<0.03%
輸入阻抗	1,000 Ω
電源供應	Type-C DC = 5V
表面塗裝	深灰
尺寸	120×70×30mm (4.72"×2.75"×1.18")
淨重	233g (8.21 oz.)