

PS-2B 双路

12V/48V 幻像电源供应器

特征

电容麦克风通常对幻像电源都有特定的规定，不同的电容麦克风，设计成不同的工作电压，一般从48V到9V不等。PS2B能提供12/48V的电压，能涵盖目前市场上的大多数电容麦克风电源使用范围。

便携小巧的外型，减振且可堆栈的设计，无论室内或者户外使用，均能提供最大方便性和可靠性。

特征

- 采用2颗9V(1604A)电池或12VDC输入(通过220VAC电源变换器)
- 本电源供应器可供给1支或2支电容式麦克风正常工作
- 12V/OFF/48V三段开关切换选择：48V档位供24~48V电压麦克风使用；12V档位供低电压麦克风使用。OFF档位是关掉电源，绿色指示灯熄灭
- 当在户外使用时，电池供电是即方便又理想的选择，但在不使用的情况下需关闭电源，以节省电力
- 低噪声的电路设计
- 特别推荐与Superlux电容式麦克风搭配使用

技术数据

- 输入插头：2xXLR(母)
- 输出插头：2xXLR(公)
- 电 源：二颗9V(1604A)电池或选购12V DC电源输入
- 外形尺寸：(含脚垫)155X108X57mm(6.1X4.3X2.2")
- 重 量：(含电池)650g(22.9oz)



2颗9V(1604A)电池
随供附件



内藏式电池
换装电池时利用螺丝刀打开护盖