

PRA-268A

背驻极电容麦克风

概述

PRA -268A是专为中高频音乐器设计的超心形电容麦克风器，它特定的频率响应能包含极大多数中高音乐器，它适用于钹、沙球、小号乐...等。

特征

- 具有良好的包含中高音乐器频谱的特定频回应。
- 高声压、大动态、低失真。
- 中音明亮，高音细腻。

技术数据

- 类型：背驻极电容麦克风
- 原理：压力梯度型，无输出变压器电路
- 指向性：超心形
- 频率响应：50 -16000Hz
- 灵敏度：-43dBV /pa (7.0mv /pa)
- 额定阻抗：200
- 最少负载阻抗：1000
- 最高声压级：137dB (THD 1%000Hz时) 48V幻像供电
- 动态范围：112dB
- 电源供电：9 -48V幻像供电
- 耗流：2mA
- 外形尺寸：29 (最大) X165mm (L)
- 重量：180克 (6.4盎司)

附件

- HM-9B轧脚 X1;
- 5/8" X27T (公) 转 3/8" X16T (母) 螺丝 X1

料号：LB268A02SU

A1型手提包装盒




PRA-268A



随供附件
HM-9B



指向性



频率响应

