

CM-H8A

专业麦克风系列 大振膜 心形指向性电容麦克风

概述

CM-H8A大振膜心形电容麦克风，内设低频衰减开关。适用于电影录音、广播、现场扩音等场合。CM-H8A具有优越的性能，但售价合理，用户受惠。

特征

- 1" 直径纯金蒸发 $3\mu m$ 超薄型膜片音头
- 低噪声变压器线路
- 内设低频衰减开关
- 平宽频率响应
- 随附HM-8可旋转接头一并供应
- 整件产品装入A3型手提箱供应
- 附件HM-7弹性防震支架由使用者按需选购

技术数据

- 类型：电容式麦克风
- 原理：压力梯度型, FET前置放大
- 指向性：心形
- 频率响应：30 ~ 20000Hz
- 灵敏度：-34dBV/Pa(20mV/Pa)
- 标称阻抗：200
- 最小负载阻抗：1000
- 等效噪声级：18dB(A计权 IEC/DIN651)
- 最大声压级：132dB(谐波失真 0.5%1000Hz)
- 电源：48V幻象供电
(P48, IEC268-15/DIN45596)
- 电流耗量：2.7mA
- 外型尺寸：54mm($2\frac{1}{8}$)x200mm($7\frac{7}{8}$)
- 重量：550克(19.5盎司)

