

UK82 專業演唱無線麥克風



特徵

- 採用 UHF 超高頻段，比傳統 VHF 頻段干擾更少，音質更保真、傳輸更可靠
- 採用數字跳頻技術，在 50MHz 頻率帶寬內，以 250k 信道間隔，提供多達 200 個頻道選擇，方便多套機器同時使用，輕鬆避開各類干擾
- 先進的自動對頻技術，即使將麥克風與接收機的頻率調亂了，您只需要輕輕一按，麥克風就會自動追鎖接收機頻率並調整為一致，使用方便
- 特設高低功率切換功能，使您不僅在集會場所（高功率發射）使用流暢，而且在如學校教室、KTV 包廂使用時（低功率發射），節約電池電量
- 特有接收機設置鎖定功能，防止誤操作
- 高檔液晶顯示屏，使接收機及麥克風的工作狀態一目了然
- 內置自動靜音關機

規格技術

調製方式	FM+ 數字輔助信道
S/N	95 dB (A 計權 1kHz 1%)
THD	0.57% 1kHz
最大聲壓級	130 dB
使用距離	室外視距 50m
頻道個數	AB 通道各 100 個
音頻頻率響應	80-16kHz
載波頻率	A ch 640-664.75MHz B ch 665-689.75MHz
接收機靈敏度	-95 dBm
接收機電源供應	AC 100-240V DC12V 1000mA
發射機電流	125mA @3V
發射功率（輻射）	小於 13 dBm
發射機電源	2*AA